

Stereo Box S2

Высококачественный интегральный усилитель

- Высокопроизводительный интегральный усилитель с тремя линейными входами
- 2 x 37 Вт при 4 Ом
- Позолоченные разъемы RCA
- Изолированные выходы для громкоговорителей
- ИК-пульт дистанционного управления громкостью, входами, питанием
- Выход с фиксированным уровнем сигнала можно использовать для подключения Head Box и т. д.
- Полностью металлический корпус
- Черная и серебристая версии отделки
- ИК-пульт дистанционного управления в комплекте

Технические данные

Выходная мощность	2 x 25 Вт / 37 Вт при 8/4 Ом (оба канала задействованы)
Частотная характеристика	20 Гц - 20 кГц (+0 дБ, -0,5 дБ)
Разделение каналов	>40 дБ при 20 кГц
Отношение сигнал-шум	76 дБ (IEC - A)
Полный коэффициент гармоник	< 0,05% при 10 Вт
Линейные входы	2 пары RCA, 1 mini-jack 3,5 мм
Входной импеданс	20 кОм
Переменный выхолд	Джек 3,5 мм
Питание	20 В / 3 А пост. тока 100 - 240 В, 50/60 Гц
Размеры Ш x В x Г	103 x 37 x 125 мм
Масса	720 г без блока питания



Stereo Box S2 – самый компактный интегральный усилитель для аудиофилов!

Благодаря трем линейным входам, Stereo Box S2 обеспечивает возможность подключения различных источников сигнала. Самый компактный в мире интегральный усилитель для аудиофилов обеспечивает достаточную мощность для того, чтобы полноценно раскатать даже требовательные колонки. К регулируемому выходу (mini-jack 3,5 мм) можно подключить дополнительный усилитель, например, Amp Box S2, или активные колонки. Благодаря небольшим размерам, его можно установить где угодно, а стильная серебряная или черная отделка позволит вписаться в любой интерьер. Прочный металлический корпус не только выглядит великолепно, но и защищает схему от вибрации и нежелательных помех. Для удобства использования Stereo Box S2 полностью управляется с пульта, вы можете переключать входы и регулировать громкость.

